

Chromebook からネットワーク投映をご利用のお客様へ  
(2024 年 10 月 21 日)

## Chromebook 用 C-Connection リニューアルのご案内ご注意

平素より、弊社プロジェクターをご愛用いただき、誠にありがとうございます。

さて、2025 年 1 月以降、Google による Chrome アプリのサポートが終了することが予告されており、現在 Chromebook でお使いの C-Connection アプリ版\* は利用できなくなる恐れがあります。

この状況を受け、当社は 1 月以降も Chrome ブラウザの拡張機能としてご利用いただける C-Connection 拡張機能版を公開いたします。

なお、既に C-Connection をインストール済みのお客様は、C-Connection 拡張機能版への再インストールが必要となります。また、併せてプロジェクターのファームウェアの更新も必要です。ご利用にあたっては、以下の注意事項も必ずご確認ください。

\* ネットワーク投映をご利用いただくにあたり必要なアプリケーションです。

### 【重要】C-Connection 拡張機能版のご使用条件・注意事項

#### 使用条件

##### 対象のお客様

本作業は Chromebook から下記プロジェクターへネットワーク投映をご利用のお客様が対象です。Windows/macOS/iOS/iPadOS/Android は対象外です。

|                 | ChromeOS | Windows | macOS | iOS/iPadOS | Android |
|-----------------|----------|---------|-------|------------|---------|
| ネットワーク<br>接続利用  | 対応が必要です  | 対応は不要です |       |            |         |
| HDMIなどの<br>接続のみ | 対応は不要です  |         |       |            |         |

##### 対象プロジェクター

CX-F1-RD/NB XJ-UT352WN/XJ-F211WN/XJ-S400UN/XJ-S400WN/XJ-F21XN

プロジェクター本体ファームウェアの更新が併せて必要です。

※ C-Connection 拡張機能版のインストール前に、プロジェクター本体ファームウェアの更新をお勧めいたします。

## 注意事項（必ずご確認ください）

### ■プロジェクター本体の設定について

本体ファームウェアを更新することにより、以下の設定情報の再設定が発生いたします。

**必ず内容をご確認の上、更新前に事前の準備をお願いいたします。**

- ① ネットワーク設定の証明書（TLS 関連の証明書）
- ② テンプレート ※先頭フォルダー「Folder1」内の 9 つを除く ※ CX-F1 は対象外
- ③ Crestron 制御の各設定値（IP アドレス・IP-ID・ポート番号）※ CX-F1 は対象外
- ④ モデレータ機能の一部設定（サムネイル表示設定・モデレータロック設定）
- ⑤ CASIO Web Service の表示言語設定

#### ● 事前の準備および再設定方法はこちらからご確認ください。

CX-F1 ➡ <https://support.casio.jp/download.php?cid=007&pid=2354>

XJ シリーズ ➡ <https://support.casio.jp/download.php?cid=007&pid=2344>

### ■USB メモリーを使用しファームウェアを更新する場合

以下要件を満たす USB メモリーをご使用ください。

|          | CX-F1                                                                                                                                    | XJ-UT352WN/XJ-F211WN/<br>XJ-S400UN/XJ-S400WN/<br>XJ-F21XN                                                                                                              |
|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| USB コネクタ | Type-A                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                        |
| USB 規格   | 2.0                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                        |
| 容量       | 1GB 以上                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                        |
| ファイルシステム | FAT32                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                        |
| 寸法       | 取り外しを考慮し、以下サイズよりも小さい USB メモリーをご使用ください。<br><br>長さ 28.5mm × 幅 16mm × 厚さ 8mm 以下<br><br>上記サイズを満たせない場合、“USB 延長ケーブル（L 型・下向き）”を使用して装着する方法もあります。 | ・ XJ-UT352WN/XJ-S400UN/<br>XJ-S400WN<br>厚さ 10mm 以上の USB メモリーを使用する場合は、無線アダプター（YW-41）を必ず取り外してください。<br><br>・ XJ-F211WN/XJ-F21XN<br>無線アダプター（YW-41）が装着されている場合は、必ず取り外してください。 |

### ■C-Connection の設定について

C-Connection 拡張機能版へ更新することにより、以下の設定情報の再設定が発生いたします。

- ・ ユーザー名が既定値（Google ID）に変更されます。  
➡ 事前に設定した名前を控えておいてください。
- ・ お気に入り（ブックマーク）が初期化されます。  
➡ 事前にエクスポートして保存し、拡張機能版へインポートしてください。

#### ● アプリ版（従来）と拡張機能版（リニューアル）の機能比較はこちらよりご確認ください。

[https://www.casio.com/jp/projectors/info/chrome\\_app\\_support/c-connection\\_comparison](https://www.casio.com/jp/projectors/info/chrome_app_support/c-connection_comparison)



## リンク

- ・ファームウェアダウンロード
- ・ファームウェア更新手順書
- ・C-Connection 拡張機能版（12 月初旬公開）  
[https://www.casio.com/jp/projectors/info/chrome\\_app\\_support/](https://www.casio.com/jp/projectors/info/chrome_app_support/)



## 本件に関するお問い合わせ窓口

### メール（お問い合わせフォーム）でのお問い合わせ

<https://www.casio.com/jp/projectors/sp/foresightview/contact/>

### 電話でのお問い合わせ

0120-088947

受付時間等につきましては以下サイトにてご確認ください

<https://casio.jp/support/projector/advice/>

※ 非通知に設定されているお客様は「0120」の前に「186」をダイヤルしてからお電話ください

※ IP 電話・公衆電話の場合 TEL. 03-5334-4785

## ■メモ

ファームウェアの更新前に該当する設定情報を控えておいてください

|   |                               |                                      |
|---|-------------------------------|--------------------------------------|
| ① | ネットワーク設定の証明書<br>（TLS 関連の証明書）名 | 該当する証明書をご準備ください                      |
| ② | テンプレート                        | お客様が作成された画像ファイルをご準備ください              |
| ③ | Crestron 制御の各設定値              | IP アドレス：<br><br>IP-ID：<br><br>ポート番号： |

### 参考

以下設定は、ファームウェアの更新では初期化されません。

- ・「カラーモード」などの映像調整メニュー内の設定
- ・「台形補正」「天吊投映」などの画面設定
- ・各端子の入力信号設定
- ・「ライト出力」「パスワード」「プロジェクター ID」などの機器設定
- ・「プロジェクターの IP アドレス」「プロジェクターの SSID」「アクセスポイントの SSID」「アクセスポイントのパスワード」などのネットワーク設定  
（TLS 関連の証明書のみ初期化され再設定が必要です）

## 商標について

- Windows は、米国 Microsoft Corporation の米国およびその他の国における登録商標です。
- macOS、iPadOS は Apple Inc. の商標です。
- Chrome OS、Chromebook、Android は Google LLC の商標です。
- Crestron および Crestron Connected は米国 Crestron Electronics, Inc. の登録商標です。
- その他本書に記載されている会社名、製品名は各社の商標または登録商標です。

## 著作権について

- 本書の著作権はカシオ計算機株式会社（当社）にあり、本書の一部または全部を無断で複製することは禁止されています。また、個人としてご利用になるほかは、著作権法上、当社に無断では使用できませんのでご注意ください。

## 免責事項

- 本書の内容に関しては、将来予告なしに変更することがあります。
- 本書の内容については万全を期して作成いたしましたが、万一ご不審な点や誤りなど、お気づきのことがありましたらご連絡ください。なお、これらの内容に誤りがあった場合において、当社は一切の責任を負いかねます。
- 本書および本製品使用により生じた損害、逸失利益または第三者からのいかなる請求につきましても、当社では一切その責任を負えませんので、あらかじめご了承ください。

本資料の内容は 2024 年 10 月現在のものです。  
記載された仕様、デザインは予告なく変更されることがあります。

## カシオ計算機株式会社

〒151-8543 東京都渋谷区本町 1-6-2

製品情報 [casio.com/jp/](https://casio.com/jp/)